

CANFD-Serial 系列 CAN 波特率 配置表

1、CAN 模式

仲裁域波特率(HEX)				
波特率 (Kbps)	TS1	TS2	SJW	BRP
5	F	7	2	3F
10	C	1	0	31
20	C	1	0	18
40	F	7	2	7
50	C	1	0	9
80	F	7	2	3
100	C	1	0	4
125	C	1	0	3
200	A	7	2	1
250	C	1	0	1
500	C	1	0	0
800	6	1	0	0
1000	4	1	0	0

2、CANFD 模式

仲裁域波特率(HEX)				
波特率 (Kbps)	TS1	TS2	SJW	BRP
50	EE	3B	3	3
100	EE	3B	3	1
125	BE	2F	3	1
250	BE	2F	3	0
500	5E	17	3	0
800	3A	0E	3	0
1000	2E	0B	3	0

数据域波特率(HEX)				
波特率 (Kbps)	TS1	TS2	SJW	BRP
1000	E	3	3	2
2000	A	2	2	1
4000	A	2	2	0
5000	7	2	2	0